

ダイハツ車用

| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・ グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナ リング | ウインカー | | | | |
|------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア | | |
| 1 | アトレー | S8#系 | H2.4 ～H5.12 | フゴン含む | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | | |
| 2 | | | | | S120・ 130 | H6.1 ～H10.12 | 定 格 | 12V60/55Wor60/55W/ID- | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| | | 形 状 | H4 | | | | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | | |
| 3 | | S220・ 230 | H11.1 ～H12.12 (マイナー前) | | 定 格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| | | | | | 4 | H13.1 ～H13.12 (マイナー後) | 形 状 | H4 | — | H3a(角型) | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| 定 格 | | 12V60/55W | — | | | | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | | | |
| 使用個数 | | 2個 | — | | | | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 5 | | アトレー フゴン | S320・ 330G | | H17.5 ～H19.8 (マイナー前) | 形 状 | H7orHID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T16 | |
| 定 格 | | | | | | 12V55Wor42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V16W(18W) | | |
| 6 | | S321・ 331G | H19.9～ (マイナー後) | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | |
| | 形 状 | | | H7orHID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20 | T10 | T20ピンチ部違い | | | | |
| 7 | アトレーフ | S221・ 231 | H12.7 ～H16.12 | 定 格 | 12V55Wor42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー | | | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 8 | アプローズ | A101・ 111S | H1.7 ～H9.8 (マイナー前) | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | | | |
| 9 | | | | H9.9 ～H12.8 (マイナー後) | 定 格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 10 | アルティス | ACV4# 系 | H24.4～ | 形 状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | | | |
| | | | | 定 格 | 42V35W | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | | |
| 11 | アルティス ハイブリッド | AVV50N | H24.5 ～H26.7 (マイナー前) | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| | | | | 形 状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H11 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | | | |
| 12 | | | H26.8～ (マイナー後) | 定 格 | 42V35W | 12V60W(65W) | 12V55W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | | | |
| 13 | ウェイク | LA700S・ 710S | H26.12～ | 形 状 | LED | 9005(HB3) | H16 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | | | |
| | | | | 定 格 | — | 12V60W(65W) | 12V19W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | | |
| 14 | エッセ | L235・ 245S | H17.12～ | 使用個数 | — | 2個 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | | | |
| | | | | 形 状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | | | |
| 15 | オブティ | L300・ 310S | H4.1 ～H10.10 | 定 格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | | |
| 16 | | | | H8.5 ～H10.10 | クラシック | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | |
| | 定 格 | 12V60/55W | — | | | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | | | |
| 17 | L800・ 810S | H10.11 ～H12.2 | ビークス | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| | | | | 形 状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 | | | |
| 定 格 | | | | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | | | | |
| 使用個数 | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | | |
| 18 | | | | H12.3 ～H14.8 | クラシック 含む | 形 状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い | |
| | | | | | | 定 格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| 19 | | H12.3 ～H14.8 | ビークス | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| | | | | 形 状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | T20ピンチ部違い | | | |
| 20 | | | | 定 格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー | | | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 21 | キャスト | LA250S・ LA260S | H27.9～ | アクティバ | 形 状 | H4orLED | — | LED | T10orLED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | | |
| 定 格 | | | | | 12V60/55Wor | — | — | 12V5Wor | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | | |
| 22 | | | | スタイル | 使用個数 | 2個or | — | — | 2個or | — | 2個 | — | 2個 | | |
| | | | | | 形 状 | H4orLED | — | LED | T10orLED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | | |
| | | | | 定 格 | 12V60/55Wor | — | — | 12V5Wor | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | | |
| | | | | 使用個数 | 2個or | — | — | 2個or | — | 2個 | — | 2個 | | | |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク | | |
| 1 | アトレー | S25 | — | — | — | S25 | T10 | — | T10x31 | — | | |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V5W | — | 12V5W | — | | |
| 2個 | | — | — | — | 1個 | 2個 | — | 1個 | — | | | |
| 2 | | S25 | — | — | T16 | S25 | T10 | — | T10x31 | — | | |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | — | 12V8W | — | | |
| 3 | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | — | 1個 | — | | |
| | | S25 | — | — | T20 | S25 | T10 | — | T10x31 | — | | |
| 4 | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | — | 12V8W | — | | |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | — | 1個 | — | | |
| | | S25 | — | — | LED | T16 | T10 | — | T10x31 | — | | |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8W | — | | |
| 5 | | アトレー ワゴン | 2個 | — | — | — | 2個 | 2個 | — | 1個 | — | |
| | S25 | | — | — | T16 | T16 | T10 | — | T10x31 | — | | |
| | 12V21/5W | | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8W | — | | |
| | 2個 | | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | — | | |
| | 6 | | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10 | T10x31 | — | |
| | | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — | |
| 7 | アトレー7 | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | — | | |
| | | S25 | — | — | T20orLED | S25 | T10 | — | T10x31 | — | | |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21Wor | 12V21W | 12V5W | — | 12V8W | — | | |
| 8 | アブローズ | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 1個 | — | 1個 | — | | |
| | | S25 | — | — | S25 | S25 | G18 | T10 | — | T8x28 | | |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V27W | 12V21W | 12V10W | 12V4W | — | 12V3W | | |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | — | 1個 | | |
| | | 9 | S25 | — | — | S25 | S25 | T10 | T10 | — | T8x28 | |
| 12V21/5W | — | | — | 12V27W | 12V21W | 12V5W | 12V4W | — | 12V3W | | | |
| 10 | アルティス | 4個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | | |
| | | T20 | T10 | T20(リアフォグ) | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 | | |
| | | 12V21/5W | 12V5W | 12V21W | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V4W | | |
| 11 | アルティス ハイブリッド | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | | |
| | | T20 | T10 | T20(リアフォグ) | LED | T16 | T10 | T10 | T10 | T10 | | |
| | | 12V21/5W | 12V5W | 12V21W | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V3.4W | | |
| | | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | | |
| | | 12 | LED | — | T20(リアフォグ) | LED | T16 | T10 | T10 | T10 | T10 | |
| | | | — | — | 12V21W | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V3.8W | |
| 13 | ウェイク | — | — | 1個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | | |
| | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10andT10x31 | — | T10 | | |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5Wand8W | — | 12V5W | | |
| 14 | エッセ | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 2個and1個 | — | 1個 | | |
| | | S25 | — | — | T16 | T16 | T10 | — | T10x31 | — | | |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8W | — | | |
| 15 | オブティ | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | — | | |
| | | S25 | — | — | S25orLED | T16 | G18 | T10x31 | — | — | | |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21Wor | 12V16W(18W) | 12V10W | 12V5W | — | — | | |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 1個 | 1個 | — | — | | |
| | | 16 | S25 | — | — | S25orLED | T16 | T10 | T10x31 | — | — | |
| | | | 12V21/5W | — | — | 12V21Wor | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | — | — | |
| | | 17 | 2個 | — | — | 1個or | 1個 | 2個 | 1個 | — | — | |
| | | | S25 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10x31 | — | T10 | |
| | | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | — | 12V4W | |
| | | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | |
| | | | 18 | S25 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10x31 | — | T10 |
| | | | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | — | 12V4W |
| | | 19 | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | |
| | | | T20 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10x31 | — | T10 | |
| | | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | — | 12V4W | |
| | | 20 | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | |
| | | | T20 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10x31 | — | T10 | |
| | | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | — | 12V4W | |
| 21 | キャスト | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | | |
| | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10orLED | T10orLED | T10 | | |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5Wor | 12V8Wor | 12V5W | | |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 2個or | 1個or | 1個 | | |
| | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10orLED | T10orLED | T10 | | |
| 22 | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5Wor | 12V8Wor | 12V5W | | |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 2個or | 1個or | 1個 | | |

ダイハツ車用

| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|----|--------|---------------|---------------------|-----------------|------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 23 | キャスト | LA250S・LA260S | H27.9~ | スポーツ | 形状 | H4orLED | — | LED | T10orLED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | — | — | 12V5Wor | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個or | — | — | 2個or | — | 2個 | — | 2個 |
| 24 | COO | M400系 | H18.5~ | | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H11 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 25 | | L880K | H14.5~H26.5 | | 形状 | H1orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V60W(65W) | 12V51W(55W) | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 26 | | | H19.9~H26.5 | アルディメットエディションII | 形状 | H1orHID(D2S) | 9005(HB3) | 9006(HB4) | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V60W(65W) | 12V51W(55W) | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wアンバー | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 27 | コペン | | H26.6~ | Robe | 形状 | LED | H9 | H8 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | — | 12V65W | 12V35W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | — | 2個 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 |
| 28 | | LA400K | H27.6~ | Cero | 形状 | LED | — | H8 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | — | — | 12V35W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | — | — | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 |
| 29 | | | | XPLAY | 形状 | LED | H9 | H8 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | — | 12V65W | 12V35W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | — | 2個 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 |
| 30 | | G100系 | S62.1~H4.12 | | 形状 | H6 | — | H3 | コーナリングと一体 | S25 | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V65/55W | — | 12V55W | | 12V21/5W | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 31 | シャレード | | H5.1~H12.5 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 32 | | G200系 | | 1.6L仕様 | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 33 | | | H5.1~H7.10 | プロジェクターフォグ | 形状 | H4 | — | H3※ | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 34 | | | H10.2~H12.4(マイナー前) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 35 | ストーリーア | M100系 | H12.5~H13.11(マイナー後) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 36 | | | H13.12~H16.5(マイナー後) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 37 | | M112 | | X4タイプ | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 38 | ソニカ | L405・415S | H18.6~H21.4 | | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 39 | | | H15.11~H17.5 | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 40 | | L350・360S | H17.6~H19.11 | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 41 | タント | | | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 42 | | | H19.12~H22.8(マイナー前) | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 43 | | L375・385S | | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 44 | | | H22.9~H25.9(マイナー後) | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウント ストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|----|--------|----------|-----|------------|----------------|-------------|--------|--------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 23 | キャスト | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10orLED | T10orLED | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5Wor | 12V8Wor | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 2個or | 1個or | 1個 |
| 24 | COO | T20 | — | S25(リアフォグ) | T16 | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | 1個 | 3個 | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 25 | コベン | S25 | — | — | LED | T20 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V5W | 12V8W | — | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 26 | | S25 | — | — | LED | T20 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V5W | 12V8W | — | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 27 | | LED | LED | LED | LED | T16 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | — | — |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 28 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | — | — |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 29 | | LED | — | LED | LED | T16 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | — | — |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 30 | シャレード | S25 | — | — | — | S25 | G18 | — | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V10W | — | 12V10W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | — | 1個 | — |
| 31 | | S25 | — | — | S25orLED | S25 | G18 | T10x31 | — | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V27Wor | 12V21W | 12V10W | 12V10W | — | 12V5W |
| | | 4個 | — | — | 1個or | 2個 | 1個 | 1個 | — | 1個 |
| 32 | | S25 | — | — | S25orLED | S25 | T10 | T10x31 | — | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V27Wor | 12V21W | 12V5W | 12V10W | — | 12V5W |
| | | 4個 | — | — | 1個or | 2個 | 2個 | 1個 | — | 1個 |
| 33 | | S25 | — | — | S25orLED | S25 | G18 | T10x31 | — | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V27Wor | 12V21W | 12V10W | 12V10W | — | 12V5W |
| | | 4個 | — | — | 1個or | 2個 | 1個 | 1個 | — | 1個 |
| 34 | ストーリーア | S25 | — | — | S25 | S25 | T10 | T8x28 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 35 | | T20 | — | — | S25 | T20 | T10 | T8x28 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 36 | | T20 | — | — | S25 | T16 | T10 | T8x28 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 37 | | T20 | — | — | S25 | S25 | T10 | T8x28 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 38 | ソニカ | T20 | — | — | T10 | T16 | T10 | T10 | T10 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | 5個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | — |
| 39 | タント | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | — | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 2個 | — | 1個 | 1個 |
| 40 | | T20 | — | — | T16orLED | T16 | T10 | T10 | T10x31orT10(ルーフ仕様) | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W)or | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8Wor5W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 3個or | 2個 | 2個 | 2個 | 1個or2個 | 1個 |
| 41 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31orT10(ルーフ仕様) | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8Wor5W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 2個 | 2個 | 1個or2個 | 1個 |
| 42 | | T20 | — | — | T10 | T16 | T10 | T10x31andT10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 5個 | 2個 | 2個 | 1個and2個 | 1個 | 1個 |
| 43 | | S25 | — | — | LED | T16 | T10 | T10x31andT10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 2個 | 1個and2個 | 1個 | 1個 |
| 44 | | T20 | — | — | T10 | T16 | T10 | T10x31andT10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 5個 | 2個 | 2個 | 1個and2個 | 1個 | 1個 |

ダイハツ車用

| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | | |
|------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア | |
| 45 | タント | L375・385S | H22.9 ～H25.9 (マイナー後) | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | S25ピン角違い | |
| 定格 | | | | | 42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 46 | | LA600・610S | H25.10 ～H27.11 (マイナー前) | — | 形状 | H4 | — | H16 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V19W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 形状 | | | | | LED | 9005(HB3) | H16 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | | |
| 定格 | | | | | — | 12V60W(65W) | 12V19W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | |
| 使用個数 | | | | | — | 2個 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 48 | | | H27.12～ (マイナー後) | — | — | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | H16 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | | 12V60/55Wor | 12V60W(65W) | 12V19W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | | 2個or | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 形状 | | | | | | LED | 9005(HB3) | LED | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| 定格 | | | | | | — | 12V60W(65W) | — | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | | — | 2個 | — | — | — | 2個 | — | 2個 | |
| 49 | — | — | — | カスタム | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | LED | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| 定格 | | | | | — | 12V60W(65W) | — | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | |
| 使用個数 | | | | | — | 2個 | — | — | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 形状 | | | | | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | | |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 50 | タント エグゼ | L455・465S | H21.12～ | — | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 51 | | | | カスタム | 形状 | HID(D4R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 52 | | | | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 53 | | | | — | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 54 | | | | カスタム | 形状 | HID(D4R) | H7 | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 55 | オーバーヘッド コンソール (含むカスタム) | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い | | | | |
| | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | | | |
| | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | | | |
| 56 | テリオス | J100G | H9.5 ～H12.4 (マイナー前) | — | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | S25 | |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 57 | J102・122G | H12.5 ～H18.1 (マイナー後) | — | — | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3d | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い | |
| 定格 | | | | | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 58 | テリオスキッド | J111G | H10.10 ～H12.10 (マイナー前) | — | 形状 | H4 | — | H3d | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 | |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 59 | | J111・131G | H12.11 ～H18.7 (マイナー1回目) | — | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3d | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 60 | | | H18.8～ (マイナー2回目) | — | — | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3d | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | | 定格 | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 61 | カスタム | | | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orLED(Xタイプ) | S25ピン角違い | | |
| | | | | 定格 | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21Wアンバー | | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 | | |
| 62 | テリオス ルキア | J111・131G | H14.1 ～H15.8 | — | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3d | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | S25ピン角違い | |
| 定格 | | | | | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 63 | デルタ バン | CR・KR4#系 | H8.11 ～H13.5 | — | 形状 | シールドビーム | — | — | T10 | — | T20 | T10 | T20 | |
| 定格 | | | | | 角型2灯式 | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 64 | デルタ ワゴン | CR・SR4#系 | H8.11 ～H13.5 | — | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | T20 | T10 | T20 | |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 65 | デルタ ワイド | B21・31G | H4.1 ～H8.9 | — | 形状 | H4 | — | H3 | コーナリングと 一体 | S25 | S25 | T10 | S25 | |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V55W | — | | 12V35/5W | 12V21W | 12V5W | 12V21W | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | — | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 66 | ネイクッド | L750・760系 | H11.11 ～H13.12 (マイナー前) | — | 形状 | H4orHID(D2R) | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|----|----------|----------|-----|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 45 | | S25 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10×31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 2個 | 1個and2個 | 1個 | 1個 |
| 46 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | — | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand12V5W | — | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 1個and2個 | — | 1個 |
| 47 | タント | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | — | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand12V5W | — | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 1個and2個 | — | 1個 |
| 48 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | — | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand12V5W | — | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 1個and2個 | — | 1個 |
| 49 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | — | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand12V5W | — | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 1個and2個 | — | 1個 |
| 50 | | T20 | — | — | T10orLED | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5Wor | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 4個or | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 51 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 52 | タント エグゼ | T20 | — | — | T10orLED | T16 | T10 | T10 | T10 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5Wor | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 4個or | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 53 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 54 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 55 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10 | T10 | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 |
| 56 | テリオス | S25 | — | — | LED | S25 | G18 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V10W | 12V5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | — |
| 57 | | S25 | — | — | LED | S25 | G18 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V10W | 12V5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | — |
| 58 | | S25 | — | — | LED | S25 | G18 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V10W | 12V5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個or1個(タイヤ付) | 1個 | 1個 | 1個 | — |
| 59 | テリオスキッド | S25 | — | — | — | 12V21W | 12V10W | 12V5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個or1個(タイヤ付) | 1個 | 1個 | 1個 | — |
| | | S25 | — | — | T20orLED | S25 | G18 | T10×31 | T10×31 | — |
| 60 | | 12V21/5W | — | — | 12V21Wor | 12V21W | 12V10W | 12V5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | — |
| | | S25 | — | — | LED | T16 | G18 | T10×31 | T10×31 | — |
| 61 | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V10W | 12V5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | — |
| 62 | テリオス ルキア | S25 | — | — | LED | T16 | T10orG18 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5Wor10W | 12V5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個or1個(タイヤ付) | 2個or1個(タイヤ付) | 1個 | 1個 | — |
| 63 | デルタ バン | T20 | — | — | T16orLED | T20 | T10 | G14 | T10×31or蛍光灯 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W)or | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V8Wor | 12V8W |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 2個 | 2個 | 1個or | 1個 |
| 64 | デルタ ワゴン | T20 | — | — | T10orLED | T20 | T10 | T10×31 | T10×31or蛍光灯 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5Wor | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V8Wor | 12V8W |
| | | 2個 | — | — | 4個or | 2個 | 2個 | 2個 | 1個or | 1個 |
| 65 | デルタ ワイド | S25 | — | — | T16 | S25 | T10 | G14 | T10×31 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 66 | ネイキッド | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |

■ダイハツ車用

| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成8 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・ グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナ リング | ウインカー | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア | | |
| 67 | ネイキッド | L750・ 760系 | H14.1 ～H15.11 (マイナー後) | Gタイプ | 形 状 | H4orHID(D2R) | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い | | |
| 定 格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 形 状 | | | | | H4orHID(D2R) | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20 | | | |
| 定 格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 形 状 | | | | | H4orHID(D2R) | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | | | |
| 定 格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 70 | ハイゼット カーゴ | S200・ 210系 | H11.1 ～H16.11 | | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 | | |
| 定 格 | | 12V60/55W | — | | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | | | | | |
| 使用個数 | | 2個 | — | | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | | | |
| 71 | | S32#系 | H16.12～ | ハイブリッド 含む | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T20ピンチ部違い | | |
| | | | | | 定 格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 72 | ハイゼット トラック | S200・ 210系 | H11.1 ～H16.11 | | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 | | |
| 定 格 | | | | | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 形 状 | | | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T16 | | | | | |
| 定 格 | | | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) | | | | | |
| 使用個数 | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | | | |
| 74 | | S500P・ S510P | H26.9～ | | 形 状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T16 | | |
| | | | | | 定 格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V16W(18W) | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 75 | ハイゼット バン | S110系 | H8.1 ～H10.12 | | 形 状 | H4orシールドビーム | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | | |
| | | | | | 定 格 | 12V60/55Wor角型2灯式 | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 76 | ハイゼット ピックアップ | S110系 | H8.1 ～H10.12 | | 形 状 | H4orシールドビーム | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | | |
| | | | | | 定 格 | 12V60/55Wor角型2灯式 | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V23W | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 77 | バイザー | G30・ G31#系 | H8.8 ～H9.8 (マイナー前) | | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | | |
| 定 格 | | | | | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 78 | | | | | H9.9 ～H10.6 (マイナー前) | | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | | | 定 格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 79 | | | | | H10.7 ～H14.8 (マイナー後) | | 形 状 | H4 | — | H1 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | | | 定 格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 80 | ビーゴ | J200・ 210G | H18.1～ | | 形 状 | H11orHID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い | | |
| | | | | | 定 格 | 12V55Wor85V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | | |
| 81 | ブーン | M30・ 31#系 | H16.6 ～H22.1 | | 形 状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い | | |
| 定 格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | | | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | |
| 形 状 | | | H4orHID(D2R) | | H7 | 9006(HB4) | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い | | | | |
| 定 格 | | | 12V60/55Wor85V35W | | 12V55W | 12V51W(55W) | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | | | | |
| 使用個数 | | | 2個 | | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | | |
| 83 | | | M60・ 61#系 | H22.2 ～H26.3 (マイナー前) | | 形 状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | T20ピンチ部違い | |
| 定 格 | | 12V60/55W | | | | — | — | 12V5W | — | 12V21アンバー | 12V5Wor | 12V21Wアンバー | | | |
| 使用個数 | | 2個 | | | | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 | | | |
| 84 | | | | H26.4～ (マイナー後) | | 形 状 | H4orHID(D4R) | 9005(HB3) | H16 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | | 定 格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V60W(65W) | 12V19W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 85 | ブーンルミナス | M502・ 512G | H20.12～ | | 形 状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | T20ピンチ部違い | | |
| | | | | | 定 格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21Wアンバー | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 | | |
| 86 | MAX | L95#系 | H13.10 ～H15.7 | | 形 状 | H4orHID(D2R) | H1 | H3d | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20 | | |
| 定 格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | | | |
| 使用個数 | | | 2個 | | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | | | |
| 形 状 | | | H4orHID(D2R) | | H1 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20 | | | | |
| 87 | | | H15.8 ～H17.11 | | 定 格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ミゼットII | K100系 | H8.4 ～H13.7 | | 形 状 | シールドビーム | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 | | |
| | | | | | 定 格 | 丸型2灯式 | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | | |

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成 17 | 平成 18 | 平成 19 | 平成 20 | 平成 21 | 平成 22 | 平成 23 | 平成 24 | 平成 25 | 平成 26 | 平成 27 | 平成 28 |

| NO | 車名 | テール& ストップ | テール | ストップ | ハイマウント ストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|----|---------------|--------------|-------|------------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|----------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 67 | | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 68 | ネイキッド | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 69 | | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 70 | ハイゼット カーゴ | S25 | — | — | T20 | S25 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 71 | | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | — | T10×31 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8W | 12V8W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | 1個 |
| 72 | | S25 | — | — | T20 | S25 | G18 | T10×31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V10W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 73 | ハイゼット トラック | S25 | — | — | — | S25 | G18 | — | T10×37 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V10W | — | 12V10W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 1個 | 1個 | — | 1個 | — |
| 74 | | T20 | — | — | — | S25 | G18 | T10 | T10 | S25(作業灯) |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V10W | 12V8W | 12V5W | 12V21W |
| | | 2個 | — | — | — | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 75 | ハイゼット バン | S25 | — | — | T16 | S25 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 76 | ハイゼット ピック | S25 | — | — | T16 | S25 | G18 | T10×31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V10W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 77 | | S25 | — | — | T20orLED | S25 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21Wor | 12V21W | 12V5W | 12V10W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 78 | バイザー | S25 | — | — | T20orLED | S25 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21Wor | 12V21W | 12V5W | 12V10W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 79 | | S25 | — | — | T20orLED | S25 | T10 | T10×31 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21Wor | 12V21W | 12V5W | 12V10W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 80 | ビーゴ | T20 | — | — | T16orLED | T16 | T10 | T10 | T10×31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W)or | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 81 | | T20 | — | T20(リアフォグ) | T16 | T16 | T10 | T10 | T10×31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 82 | ブーン | T20 | — | T20(リアフォグ) | T16 | T16 | T10 | T10 | T10×31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 83 | | LED | T10 | T20(リアフォグ) | T16 | T16 | T10 | T10×31andT10 | — | — |
| | | — | 12V5W | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | — | — |
| | | — | 2個 | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個and2個 | — | — |
| 84 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10andT10×31 | — | — |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5Wand8W | — | — |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個and2個 | — | — |
| 85 | ブーンルミナス | T20 | — | T20(リアフォグ) | T10orLED | T16 | T10 | T10 | T10×31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | 12V21W | 12V5Wor | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | 1個 | 5個or | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 86 | MAX | T20 | T10 | — | LED | T16 | T10 | T10×31 | — | — |
| | | 12V21/5W | 12V5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | 2個 | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 87 | | T20 | T10 | — | LED | T16 | T10 | T10×31 | — | — |
| | | 12V21/5W | 12V5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | 2個 | — | — | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 88 | ミゼットII | S25 | — | — | T16 | S25 | T10 | T10×31 | — | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V12W | 12V5W | 12V5W | — | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 |

■ダイハツ車用

| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成8 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|-----|--------|-------------|------------------------------|-------------|------|-------------------|-------------|--------|----------|--------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 89 | ミラ | L200・210系 | H2.3 ~H3.10 | | 形状 | D4 | — | H3 | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V65/60W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 90 | | L50#・51#系 | H6.9 ~H9.4 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 91 | | | H9.5 ~H10.9 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 92 | | | H7.10 ~H9.4 | TR・CR・TR-XX | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 93 | | | H9.5 ~H10.9 | モデルノ | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 94 | | | H10.10 ~H12.9 (マイナー前) | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 95 | | L70#・71#系 | H12.10 ~H14.11 (マイナー後) | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 96 | | L250・260系 | H14.12 ~H18.11 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 97 | | L275・285S | H18.12~ | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 98 | | | | カスタム | 形状 | H7orHID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 99 | | | | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H3d | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 100 | ミラ アヴィ | L250・260系 | H17.8 ~H18.11 (マイナー後) | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| 101 | ミラ イース | LA300S・310S | H23.9~ | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wアンバーor2個or | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 |
| 102 | ミラ ココア | L675・685S | H21.8 ~H24.3 | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 |
| 103 | ミラ ジーノ | L675・685S | H24.4 ~H26.7 | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 |
| 104 | ミラ ジーノ | L650・660S | H26.8~ | | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | H8 | T10orLED | — | T20ピンチ部違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5Wor | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wアンバー | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個or | 2個 | 2個 | 2個or | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 105 | ミラ ジーノ | L70#・71#系 | H11.3 ~H16.10 | | 形状 | H4orHID(D2R) | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 106 | ミラ ジーノ | L650・660S | H16.11 ~H17.11 | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 107 | ミラ ジーノ | L650・660S | H17.12 ~H20.12 | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 |
| 108 | ムーブ | L60#・61#系 | H7.8 ~H9.4 (マイナー前) | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | T20 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 109 | ムーブ | L60#・61#系 | H9.5 ~H10.9 (マイナー後) | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 110 | ムーブ | L60#・61#系 | | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|-----|--------|----------|-----|------|-----------------|-------------|--------|--------|-------------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 89 | ミラ | S25 | — | — | S25 | S25 | G18 | — | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V10W | — | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | — |
| 90 | | S25 | — | — | S25 | S25 | G18 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V10W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 91 | | S25 | — | — | S25 | S25 | G18 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V10W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 92 | | S25 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 93 | | S25 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 94 | | S25 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 95 | | T20 | — | — | S25orT10(リアスポ内) | T20 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21Wor5W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個or3個 | 2個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 96 | | T20 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 97 | | T20 | — | — | T16 | T20 | T10 | T10 | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | — |
| 98 | | T20 | — | — | T10 | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 5個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 99 | | T20 | — | — | LED | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 100 | ミラ アヴィ | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10 | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | — |
| 101 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | — |
| 102 | ミラ イース | LED | — | — | LED | T16 | T10 | — | T10x31 | — |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8W | — |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | — | 1個 | — |
| 103 | ミラ ココア | S25 | — | — | T10 | T16 | T10 | — | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 5個 | 2個 | 1個 | — | 1個 | — |
| 104 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | — | T10x31 | — |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8W | — |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | — | 1個 | — |
| 105 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | — | T10x31orLED | — |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | — | 12V8Wor | — |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | — | 1個or | — |
| 106 | ミラ ジーノ | S25 | — | — | S25 | S25 | T10 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | — | — |
| 107 | | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10 | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | — |
| 108 | | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10 | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 3個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | — |
| 109 | ムーブ | S25 | — | — | S25 | S25 | G18 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V10W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | — | — |
| 110 | | S25 | — | — | S25 | S25 | G18 | T10x31 | — | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V10W | 12V5W | — | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | — | — |

ダイハツ車用

| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|-----|----|-------------|------------------------------|----------|------|---------------------|-------------|--------|-------|--------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 111 | | | H10.10 ~H12.9 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 112 | | | | カスタム | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 113 | | L90#・91#系 | H12.10 ~H14.9 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 114 | | | | カスタム | 形状 | H4orHID(D2R) | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 115 | | | H13.1 ~H14.9 | RS | 形状 | HID(D2R) | — | H3d | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 116 | | | H14.10 ~H18.9 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 117 | | L15#・160系 | H14.10 ~H16.11 | Lタイプ | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 118 | | | H14.10 ~H16.11 (マイナー前) | カスタム | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H3d | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V51W(55W)or85V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 119 | | | H16.12 ~H18.9 (マイナー後) | | 形状 | H11orHID(D2R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | T10orASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 |
| 120 | | | H18.10 ~H22.11 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 121 | | L175・185S | H18.10 ~H20.11 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H7orHID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 122 | | | H20.12 ~H22.11 (マイナー後) | | 形状 | H7orHID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 123 | | | H22.12 ~H24.11 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 124 | | LA100・110S | | カスタム | 形状 | HID(D4S) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 125 | | | H24.12 ~H26.11 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 126 | | | | カスタム | 形状 | LED | 9005(HB3) | H16 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | — | 12V60W(65W) | 12V19W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | — | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 127 | | LA150F・160F | H26.12~ | | 形状 | H4orLED | 9005(HB3) | LED | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | 12V60W(65W) | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個or | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 128 | | | | カスタム | 形状 | LED | H9 | LED | LED | — | T20ピンチ部違い | LED | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | — | 12V65W | — | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | — | 2個 | — | — | — | 2個 | — | 2個 |
| 129 | | L575・585S | H20.8 ~H23.5 | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 |
| 130 | | | | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 131 | | L575・585S | H23.6~ | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 132 | | | | カスタム | 形状 | HID(D4R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|-----|----|----------|-------|------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 111 | | S25 | — | — | T20 | S25 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 112 | | S25 | — | — | T20 | T20 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 113 | | T20 | — | — | T16 | T20 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 114 | | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 115 | | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10×31 | T10×31 | T10×31 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 116 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個or2個(ハネアゲ式) | 1個and2個 | 1個 | — |
| 117 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個or2個(ハネアゲ式) | 1個and2個 | 1個 | — |
| 118 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個or2個(ハネアゲ式) | 1個and2個 | 1個 | — |
| 119 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個or2個(ハネアゲ式) | 1個and2個 | 1個 | — |
| 120 | | T20 | — | — | T10orLED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10(サイド) | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V5Wor | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 5個or | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 2個 | 1個 |
| 121 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10(サイド) | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 2個 | 1個 |
| 122 | | T20 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10(サイド) | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 2個 | 1個 |
| 123 | | — | T10 | LED | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10(サイド) | T10 |
| | | — | 12V5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | 12V5W |
| | | — | 2個 | — | — | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 2個 | 1個 |
| 124 | | — | T10 | LED | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10(サイド) | T10 |
| | | — | 12V5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | 12V5W |
| | | — | 2個 | — | — | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 2個 | 1個 |
| 125 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10(サイド) | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 2個 | 1個 |
| 126 | | LED | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10(サイド) | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V5W | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 2個 | 1個 |
| 127 | | — | LED | LED | LED | T16 | T10 | T10 | T10 | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 128 | | — | LED | LED | LED | T16 | T10 | LED | LED | T10 |
| | | — | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | — | — | 12V5W |
| | | — | — | — | — | 2個 | 2個 | — | — | 1個 |
| 129 | | S25 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 1個 | — |
| 130 | | S25 | — | — | LED | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 1個 | — |
| 131 | | S25 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 1個 | — |
| 132 | | S25 | — | — | S25 | T16 | T10 | T10×31andT10 | T10×31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8Wand5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 1個and2個 | 1個 | — |

ダイハツ車用

| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成8 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|-----|-------|-----------|-------------------|----------------|------|------------------------|-------------|--------|-------|--------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 133 | ムーブラテ | L550・560系 | H16.8 ~H17.10 | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H3 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 |
| 134 | | | H17.11 ~H20.12 | | 形状 | H4orHID(D2R) | H7 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wor | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 |
| 135 | メビウス | ZVW41N | H25.4~ | | 形状 | H11orLED | 9005(HB3) | H11 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個or | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 136 | ラガー | F7#系 | H5.5 ~H7.12 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 137 | リーザ | L100・111系 | S61.12 ~H3.12 | | 形状 | D4 | — | H3C | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V65/60W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 138 | ロッキー | F300S | H2.6 ~H9.3 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor60/55W/110- | — | — | 12V5W | — | 12V23W | 12V5W | 12V23W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 139 | YRV | M20#・211系 | H12.8 ~H17.7 | | 形状 | H4 | — | H3d | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 140 | | | | リアランプ クリア仕様 | 形状 | H4 | — | H3d | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|-----|--------|----------|-----|------------|---------------|-------------|--------|-----------|--------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 133 | ムーブ ラテ | T20 | — | — | T16 | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 134 | ムーブ ラテ | T20 | — | — | T16orLED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W)or | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | — | — | 3個or | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 135 | メビウス | LED | — | T20(リアフォグ) | LED | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T8x28 |
| | | — | — | 12V21W | — | 12V21W | 12V5W | 12V5Wor8W | 12V8W | 12V5W |
| | | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 136 | ラガー | S25 | — | — | S25 | S25 | T10 | — | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V21W | 12V21W | 12V5W | — | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | — | 1個 | — |
| 137 | リーザ | S25 | — | — | — | S25 | G18 | — | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | — | 12V21W | 12V10W | — | 12V5W | — |
| | | 2個 | — | — | — | 2個 | 2個 | — | 1個 | — |
| 138 | ロッキー | S25 | — | — | T16 | S25 | T10 | T10x31 | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W) | 12V23W | 12V5W | 12V10W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 139 | YRV | T20 | — | — | T16orLED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W)or | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |
| 140 | YRV | T20 | — | — | T16orLED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31 | — |
| | | 12V21/5W | — | — | 12V16W(18W)or | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | — |
| | | 2個 | — | — | 1個or | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | — |