

■スズキ車用

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|----|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|------|-------------------|--------|----------|----------|--------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 1 | アルト | HA・HB11系 | H6.11 ~H9.3 (マイナー前) | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | T16 | T10 | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 2 | アルト | HA・HB11系 | H9.4 ~H10.9 (マイナー後) | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 3 | アルト | HA22・23系 | H10.10 ~H16.8 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 4 | アルト | HA24系 | H16.9 ~H21.11 | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 5 | アルト | HA24系 | H18.12 ~H21.11 | E-X タイプ | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 6 | アルト | HA25系 | H21.12 ~H26.11 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 7 | アルト | HA36S | H26.12~ | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 8 | アルト | HA36S | H27.5~ | TORBO RS | 形状 | HID(D4S) | — | H16 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | — | 12V19W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 9 | アルト クラシック | H#22系 | H10.10 ~H14.4 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | — | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 10 | アルト | C#2#系 | H2.3 ~H6.10 | 丸型 ヘッド | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 11 | アルト | C#2#系 | H2.3 ~H6.10 | 異型 ヘッド | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | T16 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 12 | アルト ワークス | HA・HB1#.2# 系 | H6.11 ~H10.9 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 13 | アルト | HA11.22 系 | H10.10 ~H12.12 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 14 | アルト | HA36S | H27.12~ | | 形状 | HID(D4S) | — | H16 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | — | 12V19W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 15 | アルト | HE21S | H14.1 ~H15.12 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 16 | アルト | HE21S | H15.9 ~H15.12 | SSタイプ | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 17 | アルト | HE21S | H16.1 ~H20.10 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 18 | アルト ラバン | HE21S | H16.1 ~H20.10 | SSタイプ | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 19 | アルト | HE22S | H20.11~ | | 形状 | H4orHID(D2R) | H1 | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 20 | アルト | HE22S | 25.6 ~H27.5 | シヨコラ | 形状 | HID(D2S) | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 85V35W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 21 | アルト | HE33S | H27.6~ | | 形状 | H4orHID(D4S) | — | H8 | T10orLED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | — | 12V35Wor | 12V5Wor | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個or | 2個or | — | 2個 | — | 2個 |
| 22 | イグニス | FF21S | H28.1~ | | 形状 | H4orLED | — | H8orLED | T10orLED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor | — | 12V35Wor | 12V5Wor | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個or | 2個or | — | 2個 | — | 2個 |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|----------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 1 | アルト | S25 | - | - | T16 | T16 | T13 | - | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V10W | - | 12V5W | - |
| 2個 | | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | - | |
| 2 | | S25 | - | - | T16 | T16 | T10 | - | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | - | 12V5W | - |
| 3 | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | - |
| | | S25 | - | - | T16 | T16 | T10 | T10 | - | - |
| 4 | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - |
| 5 | | S25 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - |
| 6 | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - |
| | | S25 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | - |
| 7 | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - |
| 8 | | T20 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - |
| 9 | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - |
| | | S25 | - | - | - | T16 | T10 | - | T8x28 | - |
| 10 | | アルト クラシック | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | - | 12V5W |
| | 2個 | - | - | - | - | 2個 | 1個 | - | 1個 | - |
| 11 | アルト ワークス | S25 | - | - | T16 | T16 | T13 | - | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V10W | - | 12V5W | - |
| 2個 | | - | - | 1個 | 1個 | 1個 | - | 1個 | - | |
| S25 | | - | - | T16 | T16 | T13 | - | T8x28 | - | |
| 12V21/5W | | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V10W | - | 12V5W | - | |
| 2個 | | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | - | |
| S25 | | - | - | T16 | T16 | T13 | - | T8x28 | - | |
| 12V21/5W | | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V10W | - | 12V5W | - | |
| 2個 | | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | - | |
| S25 | | - | - | T16 | T16 | T10 | T10 | - | - | |
| 12 | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - | |
| | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - | |
| 13 | T20 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | - | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - | |
| 14 | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - | |
| | T20 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | - | |
| 15 | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - | |
| | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - | |
| 16 | T20 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | - | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - | |
| 17 | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - | |
| | T20 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | - | |
| 18 | アルト ラバン | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | |
| | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - | |
| 19 | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | - | |
| | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V10W | - | |
| 20 | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | - | |
| | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | - | |
| | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | - | |
| 22 | イグニス | - | - | T20(リアフォグ) | LED | T10 | T10x31 | - | T10 | |
| | - | - | - | 12V21W | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | 12V5W | |
| | | - | - | 1個 | - | 2個 | 1個 | - | 1個 | |

■スズキ車用

西暦 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年号 平成 1 平成 2 平成 3 平成 4 平成 5 平成 6 平成 7 平成 8 平成 9 平成 10 平成 11 平成 12 平成 13 平成 14 平成 15 平成 16

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|----|---------|-------------|-----------------------------|-------------------|------|-----------------------|-------------|----------------|-------|--------|------------|-------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 23 | | TA・TD01系 | S63.5 ~H9.10 | 異型ヘッド | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor60/55W/ID- | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 24 | | TA・TD01系 | ~H9.10 | 丸型ヘッド | 形状 | H3 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V55W | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 25 | | TA・TD#2系 | H9.11 ~H12.3 (マイナー前) | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 26 | | TA・TD・TL#2系 | H12.4 ~H13.10 (マイナー後) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 27 | エスクード | TA・TD・TL#2系 | H13.11 ~H17.4 (マイナー後) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 28 | | TD#4系 | H17.5 ~H20.5 (マイナー前) | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 29 | | TA74W | H18.6 ~H19.4 | 3ドア 1.6L XCタイプ | 形状 | H4 | — | H11 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 30 | | TDA・TDB4#系 | H20.6~ (マイナー後) | | 形状 | H7orHID(D2S) | 9005(HB3) | H11 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V55Wor85V35W | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 31 | | YD21S・YE21S | H27.10~ | | 形状 | LED | 9005(HB3) | H11 | T10 | — | S25ピン角違い | LED | S25 |
| | | | | | 定格 | — | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | — | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 32 | X90 | LB11S | H7.10 ~H10.12 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 33 | | DA・DB41・51系 | H1.5 ~H3.8 | 角型ヘッド | 形状 | シールドビーム | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 角型2灯式 | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 34 | | DA・DB41・51系 | ~H3.8 | 異型ヘッド | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor60/55W/ID- | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 35 | | DE・DF51系 | H3.9 ~H10.12 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 36 | エブリイ | DA・DB52・62系 | H11.1 ~H17.7 | ワゴン含む | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 37 | | DA64系 | H17.8 ~H27.1 | GA | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 38 | | DA64系 | H17.8 ~H27.1 | GA除く | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 39 | | DA64系 | H17.8 ~H27.1 | ジョイン | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 40 | | DA17V | H27.2~ | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 41 | | DA64系 | H17.8 ~H22.4 | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 42 | エブリイワゴン | DA64系 | H22.5 ~H27.1 | | 形状 | H4orHID(D2R) | H1 | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 43 | | DA17W | H27.2~ | | 形状 | H4 | — | H16orH8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | LED | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V19Wor12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 44 | | DA17W | H27.2~ | HID仕様 | 形状 | HID(D4R) | H1 | H16orH8 | T10 | — | S25ピン角違い | LED | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | 12V55W | 12V19Wor12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|----|----------|----------|-----|------|-------------|-------------|-------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 23 | | S25 | - | - | T10 | S25 | T10 | T8x28 | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | 4個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | - |
| 24 | | S25 | - | - | T10 | S25 | T10 | T8x28 | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | 4個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | - |
| 25 | | T20 | - | - | T10 | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 26 | | T20 | - | - | LED | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 27 | エスクード | T20 | - | - | LED | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 28 | | T20 | - | - | T10 | T20 | T10 | T10x31 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V10W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 4個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 29 | | S25 | - | - | T10 | S25 | T10 | - | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | - | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 4個 | 2個 | 2個 | - | 1個 | 1個 |
| 30 | | T20 | - | - | T10 | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | 4個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 31 | | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 32 | X90 | S25 | - | - | LED | S25 | T10 | - | T8x28 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | - | 12V5W | 12V3.8W |
| | | 4個 | - | - | - | 2個 | 2個 | - | 1個 | 1個 |
| 33 | | S25 | - | - | - | S25 | T10 | T8x28 | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - |
| 34 | | S25 | - | - | - | S25 | T10 | T8x28 | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - |
| 35 | | S25 | - | - | T16 | S25 | T10 | T8x28 | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - |
| 36 | エブリィ | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 |
| 37 | | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 38 | | T20 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 39 | | T20 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 40 | | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 41 | | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 42 | エブリィ ワゴン | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | 4個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 43 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | - |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V10W | - |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | - |
| 44 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | - |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V10W | - |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | - |

日産車用
 トヨタ車用
 LEXUS車用
 ホンダ車用
 マツダ車用
 三菱車用
 スバル車用
 イスズ車用
 ダイハツ車用
 スズキ車用

■スズキ車用

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成8 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|----|--------------|-------------|----------------------------|----------|------|-----------|--------|--------|-------|--------|------------|-------|-------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 45 | エブリィ プラス | DA32W | H11.6 ~H13.5 | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 46 | エブリィ ランディ | DA32W | H13.5 ~H17.7 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 47 | | MF21S | H13.11 ~H17.12 | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 48 | MRワゴン | MF21S | H13.11 ~H17.12 | HID仕様 | 形状 | HID(D2R) | — | H8 | T10 | — | S25 | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 49 | MRワゴン | MF22S | H18.1 ~H22.12 | | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 50 | | MF33S | H23.1~ | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 51 | | RB21S | H13.1 ~H13.10 | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | T20 | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 52 | | | H13.11 ~H15.10 | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | T20 | ASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 53 | エリオ | RB21S、RD51S | H15.11 ~H16.6 | | 形状 | H4 | — | H11 | T10 | — | T20 | ASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 54 | | RB21S、RD51S | H16.7 ~H18.5 | 1500cc | 形状 | H4 | — | H11 | T10 | — | T20 | ASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 55 | | | H16.7 ~H18.5 | 1800cc | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20 | ASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 56 | | | H13.11 ~H16.8 | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | T20 | ASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 57 | エリオ セダン | RA21S、RC51S | H16.7 ~H19.3 | 1500cc | 形状 | H4 | — | H11 | T10 | — | T20 | ASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 58 | | | H16.7 ~H19.3 | 1800cc | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20 | ASSY | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 59 | SX-4 | YA、YB11S | H18.7~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | — | H11 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 60 | | | H18.7~ | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | H7 | H11 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 61 | SX-4 セダン | YC11S | H19.7~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | — | H11 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 62 | | | H19.7~ | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | H7 | H11 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 63 | SX-4 S-CROSS | YA22S、YB22S | H27.2~ | | 形状 | HID(D4S) | — | H11 | LED | — | S25ピン角違い | LED | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 42V35W | — | 12V55W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 |
| 64 | カプチーノ | EA11、21R | H3.10 ~H9.12 | | 形状 | H3 | H1 | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V55W | 12V55W | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 65 | カルタス | AA34、44S | S63.9 ~H10.4 (マイナー前) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 66 | | GA11S、GB31S | H10.5 ~H11.8 (マイナー後) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|----|--------------|----------|-------|--------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 45 | エブリィ プラス | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 |
| 46 | エブリィ ランディ | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 |
| 47 | | T20 | - | - | S25 | T20 | T10 | T10 | - | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V8W | - | - |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - |
| 48 | MRワゴン | T20 | - | - | S25 | T20 | T10 | T10 | - | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V8W | - | - |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | - |
| 49 | | T20 | - | - | S25 | T20 | T10 | - | T10x31 | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V21W | 12V5W | - | 12V10W | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | 1個 |
| 50 | | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 51 | | T20 | - | - | T10orLED | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T8x28 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5Wor | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個or | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 52 | | T20 | - | - | T16orLED | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T8x28 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W)or | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個or | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 53 | エリオ | T20 | - | - | T16orLED | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T8x28 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W)or | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個or | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 54 | | S25 | - | - | LED | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T8x28 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 55 | | S25 | - | - | LED | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T8x28 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 56 | | T20 | - | - | T16 | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 57 | エリオ セダン | T20 | - | - | T16 | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 58 | | T20 | - | - | T16 | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 59 | SX-4 | T20 | - | - | T10 | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 60 | | T20 | - | - | T10 | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 61 | SX-4 セダン | T20 | - | - | T16 | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 62 | | T20 | - | - | T16 | T20 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 63 | SX-4 S-CROSS | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 |
| 64 | カプチーノ | S25 | - | - | LED | S25 | T13 | - | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V10W | - | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | - | 1個 | 1個 | - | 1個 | - |
| 65 | カルタス | S25 | - | - | - | G18 | T10 | - | T8x28andT10 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V7.5W | 12V8W | - | 12V5W | - |
| | | 4個 | - | - | - | 2個 | 2個 | - | 1個 | - |
| 66 | | - | T10 | S25 | T16 | S25 | T10 | - | T10 | - |
| | | - | 12V5W | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | - | 12V5W | - |
| | | - | 2個 | 2個 | 1個 | 2個 | 2個 | - | 1個 | - |

日産車用
 トヨタ車用
 LEXUS車用
 ホンダ車用
 マツダ車用
 三菱車用
 スバル車用
 イスズ車用
 ダイハツ車用
 スズキ車用

■スズキ車用

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成8 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|----|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|------|-----------|--------|--------|------------|-----------|------------|-------|-------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 67 | カルタス エスティム | AJ・ AH14S AB34S | H1.9 ~H6.12 | | 形状 | H4 | — | H3 | コーナ リング | S25 | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 2個 | 12V21W/5W | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | と一体 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 68 | カルタス クレセント | GA11・ 21S GB21S | H7.1 ~H10.4 | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 69 | カルタス クレセント セダン | GC・ GD21S | H7.1 ~H10.4 | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 70 | カルタス クレセント ワゴン | GC21・ 41W GD31W | H8.2 ~H14.8 | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25 | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 71 | キザシ | RE・ RF91S | H21.10~ | | 形状 | HID(D2S) | H7 | H11 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 72 | キャラ | PG6SS | H5.1 ~H7.12 | | 形状 | H4 | — | S25 | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V23W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 73 | | DA・ DB41・ 51系 | H1.5 ~H3.8 | | 形状 | シールドビーム | — | — | G18 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 角型or丸型2灯式 | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 74 | | DC・ DD51系 | H3.9 ~H10.12 | 丸型 ヘッド | 形状 | シールドビーム | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 丸型2灯式 | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 75 | | DE・ DF51系 | H3.9 ~H10.12 | 角型 ヘッド | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 76 | キャライ | DE・ DF51系 | | パン | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 77 | | DA・ DB52・ 62系 | H11.1 ~H17.7 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 78 | | DA63T | H17.8 ~H25.8 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 79 | | DA16T | 25.9~ | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T16 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V16W(18W) |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 80 | | TX92W | H12.12 ~H13.9 (マイナー前) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 81 | グランド エスクード | TX92W | H13.10 ~H15.5 (マイナー前) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 82 | | TX92W | H15.6 ~H17.4 (マイナー後) | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10 | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 83 | クルーズ | HR51S | H12.12 ~H15.10 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 84 | | HR52S | H15.11~ | | 形状 | H4 | — | H11 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 85 | Kei | HN11・ 12・21・ 22S | H10.10 ~H18.3 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | — | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 86 | | HN22S | H18.4 ~H21.8 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 87 | ジムニー | JA71系 | S60.11 ~H2.1 (マイナー前) | | 形状 | シールドビーム | — | H3 | G18 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 丸型2灯式 | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 88 | | JA11系 | H2.2 ~H7.10 (マイナー1回目) | | 形状 | シールドビーム | — | H3 | G18 | — | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 丸型2灯式 | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |

スズキ車用

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成8 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|-----|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 89 | ジムニー | JA12-22系 | H7.11 ~H10.9 (マイナー2回目) | | 形状 | シールドビーム | - | H3 | T10 | - | S25 | T10 | S25 |
| | | | | | 定格 | 丸型2灯式 | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 |
| 90 | | H10.10 ~H13.12 (マイナー前) | | 形状 | H4 | - | H3a | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T20 | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 91 | | JB23W | H14.1 ~H17.9 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H8 | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T20 | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21W | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 92 | | H17.10~ (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H8 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | T20 | | |
| | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21W | | |
| | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | | |
| 93 | JB31W | H5.5 ~H7.10 (マイナー前) | 形状 | シールドビーム | - | H3 | G18 | - | S25 | T10 | S25 | | |
| | | | 定格 | 丸型2灯式 | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 94 | JB32W | H7.11 ~H13.12 (マイナー後) | 形状 | シールドビーム | - | H3 | T10 | - | S25 | T10 | S25 | | |
| | | | 定格 | 丸型2灯式 | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21W | 12V5W | 12V21W | | |
| | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 95 | ジムニー シエラ | H14.1 ~H16.9 (マイナー前) | 形状 | H4 | - | - | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T16 | | |
| | | | 定格 | 12V60/55W | - | - | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) | | |
| | | | 使用個数 | 2個 | - | - | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | | |
| 96 | | JB43W | H16.10 ~H17.9 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T16 | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 97 | | | H17.10~ (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | T16 | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V16W(18W) | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | |
| 98 | ジムニー ワイド | JB33-43W | H10.1 ~H13.12 | 形状 | H4 | - | H3a | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | T16 | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V35W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V16W(18W) | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 99 | スイフト | HT51S | H12.1 ~H15.5 (マイナー前) | 形状 | H4 | - | H3 | T10 | - | S25 | T10 | S25ピン角違い | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 100 | | HT51-81系 | H15.6 ~H16.10 (マイナー後) | 形状 | H4 | - | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 101 | | ZC-ZD11-21系 | H16.11 ~H19.4 (マイナー前) | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | S25 | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21W | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | |
| 102 | ZC11-71系 | H19.5 ~H22.8 (マイナー後) | 形状 | H4orHID(D2S) | - | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | S25 | | |
| | | | 定格 | 12V60/55Wor85V35W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21W | | |
| | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | | |
| 103 | ZC-ZD72系 | H22.9 ~H25.6 (マイナー前) | HID仕様 スポーツ 除く | 形状 | HID(D2S) | - | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | 定格 | 85V35W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21Wアンバー | | |
| | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | | |
| 104 | | H25.7~ (マイナー後) | ハロゲン 仕様 スポーツ 除く | 形状 | H4 | - | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21Wアンバー | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | |
| 105 | | H25.7~ (マイナー後) | HID仕様 スポーツ 除く | 形状 | H4 | - | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21Wアンバー | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | |
| 106 | ハロゲン 仕様 スポーツ 除く | HID(D2S) | 形状 | HID(D2S) | - | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | | |
| | | | 定格 | 85V35W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21Wアンバー | | |
| | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | | |
| 107 | ZC32S | H23.11~ | RS- スポーツ ハロゲン 仕様 | 形状 | H4 | - | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21Wアンバー | | |
| | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | | |
| 108 | | RS- スポーツ HID仕様 | HID(D2S) | 形状 | HID(D2S) | - | H11 | T10 | - | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | 定格 | 85V35W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21Wアンバー | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | |
| 109 | | スプラッシュ | XB32S | H20.10~ | 形状 | H4 | - | H11 | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | - | 12V55W | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | - | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 |
| 110 | スぺーシア | MK32S | H25.3 ~H27.4 (マイナー前) | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | - | T10 | - | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | - | 12V5W | - | 12V21Wアンバー | - | 12V21Wアンバー | |
| | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 89 | ジムニー | S25 | - | - | - | S25 | T10 | - | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | - | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | - | 1個 | - |
| 90 | | T20 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 |
| 91 | | T20 | - | - | T10 | T13 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V10W | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 |
| 92 | T20 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 | |
| 93 | S25 | - | - | T10 | S25 | T10 | - | T8x28 | - | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | - | 12V5W | - | |
| | 2個 | - | - | 4個 | 2個 | 2個 | - | 1個 | - | |
| 94 | S25 | - | - | T10orLED | S25 | T10 | - | T8x28 | - | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V5Wor | 12V21W | 12V5W | - | 12V5W | - | |
| | 2個 | - | - | 4個or | 2個 | 2個 | - | 1個 | - | |
| 95 | T20 | - | T20 | - | T20 | T10 | T10 | - | T10 | |
| | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | |
| | 96 | T20 | - | T20 | - | T20 | T10 | T10 | - | T10 |
| 12V21/5W | | - | 12V21W | - | 12V21W | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W | |
| 2個 | | - | 2個 | - | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | |
| 97 | T20 | - | - | S25 | T20 | T10 | T10 | - | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | |
| 98 | T20 | - | T20 | - | T20 | T10 | T10x31 | - | T10 | |
| | 2個 | - | 2個 | - | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | |
| | 99 | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| 12V21/5W | | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W | |
| 2個 | | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | |
| 100 | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | |
| 101 | S25 | - | - | T10 | S25 | T10 | - | T10x31 | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | - | 12V10W | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | - | 1個 | 1個 | |
| 102 | S25 | - | - | T10 | S25 | T10 | - | T10x31 | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | - | 12V10W | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | - | 1個 | 1個 | |
| 103 | S25 | - | - | T10 | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | |
| 104 | S25 | - | - | T10 | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | |
| 105 | S25 | - | - | LED | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | |
| 106 | S25 | - | - | LED | S25 | T10 | T10 | T10x31 | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | - | 12V21W | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | |
| 107 | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | |
| 108 | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 | |
| | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V10W | 12V5W | |
| | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | |
| 109 | S25 | T10 | - | T10 | S25 | T10 | - | T10x31 | - | |
| | 2個 | 2個 | - | 4個 | 2個 | 2個 | - | 1個 | - | |
| | 110 | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31 | T10 |
| - | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | |

トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イスズ車用
タイハツ車用
スズキ車用

■スズキ車用

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成8 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|------|--------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| 111 | スパーシア | MK32S | H25.3 ~H27.4 (マイナー前) | カスタム | 形状 | HID(D4S) | — | H8 | LED | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 42V35W | — | 12V35W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | |
| 112 | スパーシア | MK32S・MK42S | H27.5~ (マイナー後) | カスタム | 形状 | H4orHID(D4R) | H7 | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor42V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 113 | セルボ | HG21S | H18.11~ | カスタム | 形状 | HID(D4S) | — | H16orLED | LED | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 42V35W | — | 12V19Wor | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | |
| 114 | セルボモード | CN・CP2#・3#系 | H2.7 ~H7.9 (マイナー前) | カスタム | 形状 | H4 | — | H3 | T8.5 | — | T16 | T10 | S25 |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V4W | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V21W | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 115 | セルボモード | CN・CP22系 | H7.10 ~H10.9 (マイナー後) | カスタム | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | T16 | T10 | S25ピン角違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 116 | ソリオ | MA34S | H17.8 ~H22.12 | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 117 | ソリオ | MA34S | H17.8 ~H22.12 | ハロゲン仕様丸型テール | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 118 | ソリオ | MA15S | H23.1 ~H25.10 (マイナー前) | ハロゲン/HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 85V35W | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 119 | ソリオ | MA15S | H25.11 ~H27.8 (マイナー後) | ハロゲン/HID仕様 | 形状 | H4orHID(D2S) | — | H11 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 120 | ソリオ | MA15S | H25.11 ~H27.8 (マイナー後) | パンディット | 形状 | HID(D4S) | — | H11 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| 定格 | | | | | 42V35W | — | 12V55W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | |
| 121 | ソリオ | MA26S・MA36S | H27.9~ | パンディット | 形状 | H4orHID(D4R) | H9 | H11 | T10orLED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W | 12V55W | 12V5Wor | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個or | — | 2個 | — | 2個 | |
| 122 | ソリオ | MA36S | H27.9~ | パンディット | 形状 | LED | — | H11 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | — | — | 12V55W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | — | — | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | |
| 123 | ツイン | EC22S | H15.1 ~H17.12 | カスタム | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | — | S25ピン角違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 124 | ハスラー | MR31S・41S | H26.1~ | ハロゲン仕様 | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 125 | ハスラー | MR31S・41S | H26.1~ | HID仕様 | 形状 | HID(D4S) | — | H8 | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 42V35W | — | 12V35W | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | |
| 126 | ハスラー | MR31S・41S | H26.12~ | JスタイルⅡ | 形状 | HID(D4S) | — | LED | LED | — | T20ピンチ部違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 42V35W | — | — | — | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | — | — | — | 2個 | — | 2個 | |
| 127 | パレット | MK21S | H20.1~ | カスタム | 形状 | H4orHID(D2S) | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 128 | パレット | MK21S | H20.1~ | カスタム | 形状 | H4orHID(D2R) | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 12V60/55Wor85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 129 | ランディ | SC・SNC25 | H20.1 ~H22.11 (マイナー後) | ハロゲン仕様 | 形状 | H11 | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 12V55W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 130 | ランディ | SC・SNC25 | H20.1 ~H22.11 (マイナー後) | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | H11 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | — | T20ピンチ部違い |
| 定格 | | | | | 85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| 使用個数 | | | | | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|-----|--------|----------|-------|------|-----------------|-------------|--------|--------|-------------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 111 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31 | T10 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | 12V10W | 12V5W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 112 | スペースシア | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31 | T10 |
| | | - | - | - | - | 12V16(18W) | 12V5W | 12V10W | 12V10W | 12V5W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 113 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31 | T10 |
| | | - | - | - | - | 12V16(18W) | 12V5W | 12V10W | 12V10W | 12V5W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 114 | セルボ | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | - | T10x31 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | - | 12V10W | - |
| | | 2個 | - | - | 4個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | - |
| 115 | セルボモード | S25 | - | - | T16orT10 | S25 | T13 | - | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W)or5W | 12V21W | 12V10W | - | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | 1個or4個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | - |
| 116 | | S25 | - | - | T16 | T16 | T13 | - | T8x28 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V10W | - | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | - |
| 117 | | S25 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | T10 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | - |
| 118 | | T20 | - | - | S25 | T20 | T10 | T10 | T10 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | - |
| 119 | | T20 | - | - | S25 | T20 | T10 | T10 | T10 | - |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V21W | 12V5W | 12V8W | 12V5W | - |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | - |
| 120 | ソリオ | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | - | 1個 |
| 121 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 122 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 123 | | - | T10 | LED | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | - | 12V5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | - | 2個 | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 124 | | - | T10 | LED | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31 | T10 |
| | | - | 12V5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V10W | 12V5W |
| | | - | 2個 | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 125 | ツイン | S25 | - | - | - | T16 | T10 | T10 | - | - |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | - |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | - |
| 126 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | - | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 127 | ハスラー | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | - | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 128 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | - | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 129 | バレット | S25 | - | - | S25 | T16 | T10 | - | T10x31 | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | - | 12V10W | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | - | 1個 | 1個 |
| 130 | | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31(サイド) | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 |
| 131 | ランディ | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31(サイド) | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 |
| 132 | | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | T10x31(サイド) | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | 12V8W | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 |

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イズズ車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■スズキ車用

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 年号 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成8 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | | | ウインカー | | | | |
|-----|------|-----------------|--------------------------|-------------------|------|---------------------|-------------|----------|-------|--------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | | | | ロービーム | | ハイビーム | フォグ | ポジション | コーナリング | フロント | | |
| | | | | | | 形状 | 定格 | | | | | 形状 | サイド | リア |
| 133 | ランディ | SC・SNC26 | H22.12~ | | 形状 | 9006(HB4)orHID(D2R) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | T10orASSY | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 12V51W(55W)or85V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5Wアンバーor | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個or | 2個 | |
| 134 | | CT21S・51S・CV21S | H5.9~H10.9 | コラム含む | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25 | T10 | T16 | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V16W(18W) | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 135 | | | H10.10~H13.10 (マイナー前) | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 136 | | | | RR | 形状 | H3C | 9005(HB3) | H3a | T10 | — | T20 | T10 | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 12V55W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 137 | | MC11・21系 | H13.5~H15.8 | FCタイプ | 形状 | H4 | — | — | T8.5 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V4W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 138 | | | | 2灯式 | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 139 | | | H13.11~H15.8 (マイナー後) | 4灯式 ハロゲン 仕様 | 形状 | H3C | 9005(HB3) | H3 | T10 | — | T20 | T10 | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 12V55W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 140 | | | | 4灯式 HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | H7 | H3 | T10 | — | T20 | T10 | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 | |
| 141 | | | H15.9~H17.8 (マイナー前) | ハロゲン 仕様 | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 142 | | | | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | — | H8 | T10 | — | S25 | ASSY | T20 | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 143 | | | | ハロゲン 仕様 | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 144 | ワゴンR | | H17.9~H20.8 (マイナー後) | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | — | H8 | T10 | — | S25 | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 145 | | | | RR ハロゲン 仕様 | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20 | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21W | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 146 | | | | RR HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | — | H8 | T10 | — | S25 | ASSY | T20 | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21W | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 147 | | | H19.2~H20.8 | ステイン グレー | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 148 | | | H20.9~H24.8 | ハロゲン 仕様 | 形状 | H4 | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 149 | | | | HID仕様 | 形状 | HID(D2R) | H7 | H8 | T10 | T20 | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V55W | 12V35W | 12V5W | 12V21W | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | |
| 150 | | | | ステイン グレー | 形状 | HID(D2S) | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 85V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 151 | | | H24.9~H26.10 | | 形状 | H4 | — | — | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | — | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | — | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 152 | | | | ステイン グレー | 形状 | HID(D4S) | — | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 153 | | | H26.11~ | | 形状 | H4orHID(D4R) | H9 | H8 | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 12V60/55Wor42V35W | 12V65W | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |
| 154 | | | | ステイン グレー | 形状 | HID(D4S) | — | H16orLED | T10 | — | T20ピンチ部違い | ASSY | S25ピン角違い | |
| | | | | | 定格 | 42V35W | — | 12V19Wor | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー | |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個or | 2個 | — | 2個 | — | 2個 | |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|-----|------|----------|-----|------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 133 | ランディ | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | T10x31(サイド) | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V5W | 12V8W | 12V8W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 2個 | 3個 | 2個 | 1個 |
| 134 | | S25 | - | - | T16orLED | T16 | T13 | - | T8x28 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W)or | 12V16W(18W) | 12V10W | - | 12V5W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個or | 2個 | 1個 | - | 1個 | 1個 |
| 135 | | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 136 | | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 2個 | - | 1個 |
| 137 | | S25 | - | - | T16 | T13 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V10W | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 138 | | T20 | - | - | T16 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 139 | | T20 | - | - | T16 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 140 | | T20 | - | - | T16 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 141 | | T20 | - | - | S25 | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 142 | | T20 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 143 | | S25 | - | - | S25orLED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21Wor | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | 1個or | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 144 | ワゴンR | S25 | - | - | S25orLED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V21Wor | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | 1個or | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 145 | | T20orS25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 146 | | T20orS25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 147 | | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 148 | | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 2個 | - | 1個 |
| 149 | | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 2個 | - | 1個 |
| 150 | | S25 | - | - | LED | T16 | T10 | T10 | - | T10x31 |
| | | 12V21/5W | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V10W |
| | | 2個 | - | - | - | 2個 | 1個 | 2個 | - | 1個 |
| 151 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | - | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 152 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | - | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 153 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | - | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 154 | | LED | - | - | LED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10x31 |
| | | - | - | - | - | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V10W | - | 12V10W |
| | | - | - | - | - | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |

日産車用
 トヨタ車用
 LEXUS車用
 ホンダ車用
 マツダ車用
 三菱車用
 スバル車用
 イスズ車用
 ダイハツ車用
 スズキ車用

日産車用
トヨタ車用
LEXUS車用
ホンダ車用
マツダ車用
三菱車用
スバル車用
イスズ車用
ダイハツ車用
スズキ車用

■スズキ車用

西暦 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
年号 平成1 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16

| NO | 車名 | 型式 | 年式 | タイプ・グレード | 項目 | ヘッド | | フォグ | ポジション | コーナリング | ウインカー | | |
|-----|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------|-------------|-------------|--------|-------|--------|------------|-------|------------|
| | | | | | | ロービーム | ハイビーム | | | | フロント | サイド | リア |
| | | | | | | 形状 | 定格 | | | | 使用個数 | 形状 | 定格 |
| 155 | | | H12.12 ~H14.5 (マイナー前) | 2灯式 | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 156 | | | H12.12 ~H14.5 (マイナー前) | 4灯式 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3 | T10 | — | S25 | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 157 | | | H12.12 ~H14.5 (マイナー前) | ハロゲン 2灯式 | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 158 | | | H14.6 ~H15.7 (マイナー後) | ハロゲン 4灯式 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 159 | ワゴンR ソリオ | MA34・ 64S | H14.6 ~H15.7 (マイナー後) | ハロゲン 4灯式 丸型 テール | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 160 | | | H14.6 ~H15.7 (マイナー後) | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | T10 | — | S25 | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 161 | | | H14.6 ~H15.7 (マイナー後) | ハロゲン 仕様 | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 162 | | | H15.8 ~H17.7 (マイナー後) | ハロゲン 仕様 丸型 テール | 形状 | 9006(HB4) | 9005(HB3) | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 12V51W(55W) | 12V60W(65W) | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 163 | | | H15.8 ~H17.7 (マイナー後) | HID仕様 | 形状 | HID(D2S) | 9005(HB3) | H3 | T10 | — | S25ピン角違い | ASSY | T20ピンチ部違い |
| | | | | | 定格 | 85V35W | 12V60W(65W) | 12V55W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | — | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | — | 2個 | — | 2個 |
| 164 | ワゴンR ワイド | MA・ MB61系 | H9.2 ~H11.4 | | 形状 | H4 | — | H3 | T10 | — | S25 | T10 | T20 |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V55W | 12V5W | — | 12V21W | 12V5W | 12V21W |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |
| 165 | ワゴンR プラス | MA63S | H11.5 ~H12.10 | | 形状 | H4 | — | H3a | T10 | — | S25ピン角違い | T10 | S25ピン角違い |
| | | | | | 定格 | 12V60/55W | — | 12V35W | 12V5W | — | 12V21Wアンバー | 12V5W | 12V21Wアンバー |
| | | | | | 使用個数 | 2個 | — | 2個 | 2個 | — | 2個 | 2個 | 2個 |

| NO | 車名 | テール&ストップ | テール | ストップ | ハイマウントストップ | バック | ライセンス | ルーム | | |
|-----|----------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------|--------|-------|---------|
| | | | | | | | | フロント | ミドル | リア・トランク |
| 155 | | S25 | - | - | T16 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 156 | | S25 | - | - | T16 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 157 | | S25 | - | - | T16 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 158 | | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 159 | ワゴンR ソリオ | T20 | - | - | T16 | T20 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 160 | | T20 | - | - | T16 | T20 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 161 | | S25 | - | - | T10 | T16 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5W | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 162 | | T20 | - | - | T16 | T20 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 163 | | T20 | - | - | T16 | T20 | T10 | T10 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W) | 12V21W | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 2個 | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |
| 164 | ワゴンR ワイド | T20 | - | - | T16orLED | T20 | T10 | - | T8x28 | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V16W(18W)or | 12V21W | 12V5W | - | 12V5W | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 1個or | 2個 | 1個 | - | 1個 | 1個 |
| 165 | ワゴンR プラス | S25 | - | - | T10orLED | T16 | T10 | T10x31 | - | T10 |
| | | 12V21/5W | - | - | 12V5Wor | 12V16W(18W) | 12V5W | 12V8W | - | 12V5W |
| | | 2個 | - | - | 5個or | 2個 | 1個 | 1個 | - | 1個 |

日産車用
 トヨタ車用
 LEXUS車用
 ホンダ車用
 マツダ車用
 三菱車用
 スバル車用
 イスズ車用
 ダイハツ車用
 スズキ車用